

## EcoFlow DELTA 2 1024Wh 1800W

Estación de energía portátil ideal para respaldo, trabajo móvil y uso al aire libre, capaz de alimentar equipos esenciales y de mayor consumo como router, laptops, TV, luces, pequeños electrodomésticos y herramientas eléctricas.

Ref: EFD330

### Capacidad

1024 Wh

### Potencia

1800 W

### X-Boost

Hasta 2200W

### Batería

LiFePO4

### Recarga AC

60 minutos

### Garantía

5 Años



## Especificaciones técnicas

**Capacidad:** 1024Wh

**Tipo de batería:** LiFePO4 (LFP)

**Vida útil:** 3000 ciclos de 80% de capacidad

**Peso:** 12 Kg

**Carga AC:** 100-120V (X-Stream hasta 1800W)

**Carga Solar:** 500W, 11-60V, 15A máximo.

**Potencia nominal:** 1800 W

**Potencia X-boost:** Hasta 2200 W

**Carga Vehículo:** 12V/24V, 8A máximo.

**Ampliable:** Si

**Recarga AC:** 60 minutos.

**Garantía:** 5 Años

## Salidas y tiempos de carga

Salidas	Tiempo de recarga estimado
<ul style="list-style-type: none"><li>• 6 salidas AC: 110V, 60Hz.</li><li>• 2 puertos USB-A: 12W máximo por puerto.</li><li>• 2 puertos USB-A de carga rápida: hasta 18W por puerto.</li><li>• 2 puertos USB-C: hasta 100W por puerto.</li><li>• 1 salida para automóvil: 12.6V, 10A, 126W máximo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• AC: 60 minutos.</li><li>• Vehículo: 8 a 10 horas.</li><li>• Panel Solar 220W o 400w 3 a 6 horas.</li></ul>

Usos recomendados	¿Qué incluye la caja?
<ul style="list-style-type: none"><li>• Respaldo durante cortes de luz (hogar o negocio)</li><li>• Alimentación de router, módem y equipos esenciales.</li><li>• Carga de laptops, celulares y tablets.</li><li>• Uso con TV, luces y pequeños electrodomésticos.</li><li>• Trabajo móvil, camping y actividades al aire libre.</li><li>• Uso con herramientas eléctricas de baja y media potencia.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• EcoFlow DELTA 2</li><li>• Cable de carga de CA de 1,5 m</li><li>• Manual del usuario</li></ul>