

## EcoFlow River 2 256Wh 300W

Estación de energía portátil ideal para respaldo durante cortes de luz, trabajo móvil y actividades al aire libre.

Ref: EFR600



### Capacidad

256 Wh

### Potencia

300 W

### X-Boost

Hasta 600W

### Batería

LiFePO4

### Recarga AC

1 Hora

### Garantía

5 Años

## Especificaciones técnicas

**Capacidad:** 256 Wh

**Tipo de batería:** LiFePO4 (LFP)

**Vida útil:** 3000 ciclos de 80% de capacidad

**Peso:** 3.5 Kg

**Carga AC:** 100 - 120 V, 50Hz / 60 Hz, 360W

**Carga Solar:** 11 - 30 V, 8A, 110W máx

**Potencia nominal:** 300 W

**Potencia X-boost:** Hasta 600 W

**Carga Vehículo:** 12V /24V 8A, 100W máx

**Carga USB-C:** 5/9/12/15/20V, 30A, 60w máx.

**Recarga AC:** 1 Hora.

**Garantía:** 5 Años

## Salidas y tiempos de carga

Salidas	Tiempo de recarga estimado
<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 tomacorrientes AC: 300W total</li><li>• 1 puerto USB-C: Hasta 60W</li><li>• 2 puerto USB-A: 12W, 5V, 2.4A por puerto.</li><li>• 1 salida para vehículo: 12.6V, 8A, 100W máx.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• AC: 1 hora.</li><li>• Vehículo: 3 Horas</li><li>• Panel Solar 110W: 3 a 5 horas.</li><li>• USB-C: 5 horas.</li></ul>

Usos recomendados	¿Qué incluye la caja?
<ul style="list-style-type: none"><li>• Respaldo para internet y router.</li><li>• Carga de computadores portátiles, celulares, tablets.</li><li>• Iluminación básica.</li><li>• Trabajo móvil, camping y salidas de campo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ecoflow River 2</li><li>• Cable de carga CA.</li><li>• Manual de usuario.</li></ul>