

# EcoFlow River 2 Max 512Wh 500W

Estación de energía portátil ideal para respaldo durante cortes de luz, trabajo móvil y actividades al aire libre.

Ref: EFR610



## Capacidad

512 Wh

## Potencia

500 W

## X-Boost

Hasta 1000W

## Batería

LiFePO4

## Recarga AC

70 minutos

## Garantía

5 Años

## Especificaciones técnicas

**Capacidad:** 512 Wh

**Tipo de batería:** LiFePO4 (LFP)

**Vida útil:** 3000 ciclos de 80% de capacidad

**Peso:** 6.1 Kg

**Carga AC:** 100-120V, 50Hz/60Hz, 660W

**Carga Solar:** 11-50V, 13A, 220W máximo.

**Potencia nominal:** 500 W

**Potencia X-boost:** Hasta 1000 W

**Carga Vehículo:** 12V/24V, 8A, 100W máximo.

**Carga USB-C:** 5/9/12/15/20V, 5A, 100W máx.

**Recarga AC:** 70 minutos.

**Garantía:** 5 Años

## Salidas y tiempos de carga

Salidas	Tiempo de recarga estimado
<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 tomacorrientes AC: 500W total, X-Boost hasta 1000W, 100-120V, 50Hz/60Hz.</li><li>• 1 puerto USB-C: 100W máximo.</li><li>• 3 puertos USB-A: 12W por puerto.</li><li>• 1 salida para automóvil: 12.6V, 10A, 100W máximo.</li><li>• 2 puertos DC5521: 12.6V, 3A máximo por puerto</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• AC: 70 minutos.</li><li>• Vehículo: 6 Horas</li><li>• Panel Solar 220W 3 a 6 horas</li><li>• USB-C: 6 horas.</li></ul>

Usos recomendados	¿Qué incluye la caja?
<ul style="list-style-type: none"><li>• Respaldo para internet y router.</li><li>• Carga de computadores portátiles, celulares, tablets.</li><li>• Iluminación básica.</li><li>• Trabajo móvil, camping y salidas de campo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ecoflow River 2 Max,</li><li>• Cable de carga CA.</li><li>• Manual de usuario.</li></ul>